

Funkalarmzentrale Typ PA-FZ 1000 zu Funkalarmsystem PA-1000

Art.-Nr. **18.003.00**



Für Haus, Grund und Gewerbe
Modernste Mikroprozessor-Elektronik,
Bedienungskomfort der Spitzenklasse.
Die PA-FZ 1000 ist mit den
entsprechenden System-Zubehörteilen (z.
B. Bewegungsmelder, Kontaktsender,
Handsender, Überfallsender, Rauchmelder,
Codierschloss und Außensirene) beliebig
ausbaubar.

System-Merkmale

- Unikatcode-System (selbstlernbares Codesystem)
- Aufwändige verschlüsselte Meldungen
- Anwesenheitskontrolle (regelmäßige Anwesenheitsmeldung der Bewegungsmelder und Kontaktsender)
- Deckelkontakte und Abhebekontakte (Gehäuse-Sabotage-Schutz)
- Einzelidentifizierung aller Meldungen (Alarm, Batterie, Sabotage, Anwesenheitskontrolle)

Technische Daten und Funktionen

- Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz
- 8 Meldegruppen
- 64 Meldelinien
- 1 Sabotagelinie
- 1 Brandmeldelinie
- Netzspannungs-Überwachung
- Akkuspannungs-Überwachung
- Fremdsignal-Erkennung
- Schärfungsblockierung bei Störungen
- Kontaktsender melden "Tür oder Fenster auf" und "Tür oder Fenster zu"
- 3 Alarmausgänge
- 8 verschiedene Ausgänge für TWG (Telefonwählgerät): Einbruch, Brand, Notruf, Fremdsignal, Anwesenheitskontrolle, Scharf, Technische Störung und Sabotage
- Sendefrequenz 433 MHz-Bereich
- Funkgesteuerte oder drahtgebundene Scharf-Unscharfschaltung möglich (z. B. mit Codierschloss)
- LED-Zonen-Anzeige
- 3 Schärfungsmöglichkeiten: Extern, Intern und 2 Bereiche (z. B. Erdgeschoss und Keller)
- Zeitverzögerte Schärfung (programmierbar)
- Gewicht: 2,5 kg
- Verpackungsmaße: 27 x 15 x 8 cm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Weiteres System-Zubehör

	Typ
- Bewegungsmelder 12 m Reichweite 90 °	PA-BM 90
- Bewegungsmelder 10 m Reichweite Vorhang verikal	PA-BM-VV
- Bewegungsmelder 10 m Reichweite Vorhang horizontal	PA-BM-VH
- Bewegungsmelder 35 m Reichweite Korridor	P-A-BM-K
- Handsender	PA-HS 1000
- Überfallsender	PA-ÜFS 1000
- Funk-Codierschloss	PA-ECS 1000
- Funk-Rauchmelder	PA-RM 1000
- Außensirene und Blitzlicht	PA-SB 1000